



BS 980T

Merkezi Smart SMS ve Arama Modülü v2



Her Durumda Haberdar Olun

Ortamda bulunan sensör parametrelerinin belirlediğiniz eşik değerlerinin dışına çıkması durumunda yetkili kişileri sms ve arama ile bilgilendirir. Doğrudan Sensaway yazılımı ile haberleştiği için tek cihaz ve sim kart ile çoklu lokasyonlarda yönetim ve maliyet avantajı sağlar.

GENEL ÖZELLİKLER

- Aynı network üzerindeki tüm lokasyonlar için ortak çözüm
- Enerji kesintilerinde dahili batarya sayesinde 6 saat' e kadar bildirim gönderimi
- Ethernet (IP) üzerinden Sensaway yazılımı iletişimi
- Web üzerinden yönetilebilme
- Sabotaj durumlarında veya Sensaway yazılımı çalışmadığında bildirim gönderimi
- Sınırsız sayıda kullanıcıya sms veya arama bildirim
- Anlık durumları gösteren lcd ekran ve led gösterge



TEKNİK ÖZELLİKLER

BS 980T

BOYUT

Yükseklik: 48mm

Genişlik: 140mm

Derinlik: 100mm

AĞIRLIK

220g

ELEKTRİK ve ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

-40°C, +85°C & 0 – 85 %RH Nem

Güç: 12 Volt / 2A

MODEM ÖZELLİKLERİ

Simcom 4G - A7682E

Band: LTE-FDD GSM/GPRS/EDGE 900/1800 MHz

BAĞLANTILAR

100Mbps ethernet LAN/WAN

Standart ölçü Sim kart giriş yuvası

MONTAJ

Duvar Montaj

Masaüstü Montaj

BATARYA

Pil Türü: Li-Polymer

Kapasite: 3.7V 1.800 mAh

İZLEME ve YÖNETİM YAZILIMI

Sensaway İzleme ve Yönetim Yazılımı

DURUM GÖSTERİMİ

320 X 240 px TFT LCD Ekran

2 Adet Enerji Durumu için Led Gösterge (Yeşil, Sarı)

AKSESUARLAR

Kurulum Kılavuzu

12V DC 2A Adaptör

Harici GSM Anten

AĞ ve GÜVENLİK

10/100 Ethernet

Şifre Koruma, IP Adres Filtreleme